

60G 睡眠监护雷达设备

产品型号：BD60S1-W



产品使用说明书


1. 产品介绍

睡眠监护雷达设备基于毫米波雷达体制实现人体生物存在感知及人体运动感知，持续记录人体存在情况，根据睡眠过程中的身体运动幅度变化和呼吸心率变化，对目标的睡眠状态、呼吸心跳频率进行实时判断，在一段睡眠过程结束后输出睡眠评分，根据相关睡眠参数的输出结合到健康康养的应用上。本产品要求墙壁侧装，睡眠呼吸功能探测不受温度、湿度、噪声气流、尘埃、光照等因素影响。


2. 产品功能

- 睡眠质量评估
记录人员睡眠状态，评估睡眠质量，记录睡眠时间记录
- 呼吸频率统计
呼吸检测并记录呼吸频率
- 心率频率统计
心率检测并记录心率频率

3. 外观介绍




整机尺寸（单位：mm）




4. 安装说明及安装注意事项

- 上滑雷达整机前端，露出安装底座；
- 使用安装底座对墙体进行钻孔，推入塑胶膨胀管；
- 推入膨胀螺丝，固定雷达，盖上螺丝盖；
- 设备通电，配网，连接后台




安装步骤






* 确保雷达探测准确性，请结合对应的支架倾斜安装！

睡眠探测：

雷达倾斜安装，倾斜角度为 45°，安装在床头上方，雷达安装高度建议为高于床面 1m；保证雷达主波束覆盖探测区域；雷达前面无明显遮挡物及覆盖物。受雷达安装高度及雷达波束范围影响，在该安装模式下，人体存在检测最大距离 L3 ≈ 2.5 米；睡眠检测最大距离 L2 ≈ 2.5 米；人体呼吸频率检测最大距离 L1 ≈ 1.5 米。



5. APP 界面说明




6. 指示灯状态&性能故障表

指示灯状态	设备配网状态
红色指示灯闪烁	处于正常状态/无按键状态
红色指示灯熄灭	按键触发
红色指示灯常亮	设备配置上 Wi-Fi，但没连接上服务器

名称	性能故障
60G 睡眠监护雷达设备	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 2、指示灯失效 3、重置键失效 4、Wi-Fi 链接失效 5、人体感应失效

7. 装箱清单



*本书中外观及清单仅为示意图，请以购买的实物为准
*APP 功能如有调整请以最新版本为准

8. 产品参数

功能	规格
产品名称	60G 睡眠监护雷达设备
产品型号	BD60S1-W
产品尺寸	80×80×51.8 mm
雷达工作频率	61GHz~61.5GHz
安装方式	倾斜安装
探测距离	1.5 - 2.5m
探测角度	水平 40° & 垂直 40°
电源 USB 输入	5V/1A, Type-C 接口
无线协议	Wi-Fi
工作温度	-10°C ~ +60°C
工作湿度	20% ~ 85% (无冷凝)

9. 其它

电子电气产品有害物质限制使用标识要求
产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。
注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制，“x”表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代。

环保使用期限：
标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

废弃回收提示：
为了更好的关爱既保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。

三包规定

在保修期内出现非人为损坏造成的产品性能故障，可以享受下列服务：
1、“三包”有效期从开票之日起计算。自三包有效期始，该产品保修12个月。
2、请妥善保管购机发票，接受服务时请一并出示。

重要提示

- 属于下列情况，不在“三包”服务范围之内，您应向相关责任方寻求解决或者选择有偿服务，有偿服务收费应向您提供收费标准及发票。
- 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的、无有效发票或已超过“三包”服务有效期的。
 - 因不正确操作、不可抗力因素（雷击、火灾、水灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如摔落等）造成故障的。
 - 因使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。
 - 未按《用户手册》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏。
 - 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。
 - 由于消费者自身网络原因导致产品无法使用，不属于售后服务范畴，请您谅解。

重要注意事项

- 设备上不应放置裸露的火源，如点燃的蜡烛。
- 此产品不能食用，请放置于儿童不能拿取的地方以防意外。
- 请在0°C~45°C环境下使用本产品，请在较少尘土的位置使用本产品。
- 请勿擅自改装，修理或者拆卸此产品。不适当的处理导致电线短路，产品损坏甚至火灾。曾被擅自改动的产品，均会失去保修效力

保修卡

用户填写资料
公司或个人全称 _____
通讯地址 _____
电话 _____ 邮编 _____
所购产品名称及型号 _____
经销商名称 _____
所购日期 _____

故障描述：
